

**Наименование изделия:**

**R301 ФОРОС USB/смарт-карта ФОРОС (сертификат ФСТЭК)**

**Назначение:**

Предназначен для хранения ключей электронной подписи и сертификатов удостоверяющего центра для СКЗИ «КриптоПро CSP» в. 3.6 и старше, СКЗИ «VipNet CSP» в.4.4 и старше.

**Сертификаты:**

- сертификат ФСТЭК России №4490 от 14 декабря 2021 г. (ПАК ФОРОС 2 6958 6427.58.29.29.000.003, с функциональным приложением электронного идентификатора);
- сертификаты АО «ИнфоТекС» от 09.08.2021г., ООО «КРИПТО-ПРО» от 08.11.2019г., ООО «Аванпост» от 10.11.2021 г.

**Контроль:**

Контроль подлинности/целостности изделия производится по ключевой контрольной сумме. Контроль целостности - по контрольной сумме CRC32. Операции контроля выполняются в соответствии с п. 6.1 Формуляра 6958 6427.58.29.29.000.003.30.01.1. Программное средство контроля предоставляется по отдельному запросу.

**Технические характеристики:**

- Поддерживаемые протоколы: ISO 7816 T=0.
- Интерфейс подключения: USB 2.0 Full Speed Device, 12 Мбит/сек, CCID, PC/SC \*).
- Скорость обмена данными: До 323 Кбит/сек, 4 МГц; 500кбит/сек, 6МГц
- Скорость чтения данных: 13000 байт/с.\*)
- Конфигурация носителя (по умолчанию):

| Параметры  | 80 К байт  | 160 К байт |
|--|------------|------------|
| Количество контейнеров КриптоПро CSP                               | 4 шт.      | 8 шт.      |
| Политика смены пароля Пользователя: Пользователь или Администратор | Выбрана    | Выбрана    |
| Политика смены пароля Пользователя: только Пользователь**          | -          | -          |
| Размеры приватной и открытой областей объектов PKCS#11             | 2+12 Кбайт | 6+31 Кбайт |
| Количество попыток неудачного ввода пароля пользователя            | 5 попыток  | 5 попыток  |
| Функция разблокирования, восстановления пароля                     | Есть       | Есть       |
| Количество попыток неудачного ввода пароля администратора          | 5 попыток  | 5 попыток  |
| Функция форматирования (очистки) по паролю Администратора          | Выбрана    | Выбрана    |
| Функция форматирования (очистки) свободнодоступная**               | -          | -          |
| Подсчет числа смен паролей (ПИН)                                   | Есть       | Есть       |
| Индикация смены транспортных значений паролей (ПИН)                | Есть       | Есть       |
| Журнал событий с доверенным получением                             | Есть       | Есть       |
| Поддержка ФОРОС Windows  | Есть       | Есть       |

\* Только для R301 ФОРОС USB

\*\* Устанавливается по отдельному запросу Заказчика

- **Срок службы изделия:** 3 года
- **Эксплуатация изделия:** в соответствии с инструкцией по установке и эксплуатации

**Сведения об утилизации:**

Использованное электронное изделие должно утилизироваться отдельно от обычных бытовых отходов. Информацию об утилизации и переработки использованного электрического и электронного оборудования необходимо уточнить у администрации Вашего региона.



**Упаковка и комплектность:**

- R301 ФОРОС USB/смарт-карта ФОРОС – шт;
- индивидуальная упаковка (групповая - при поставке партиями );
- паспорт изделия и гарантийный талон - 1шт. на партию, на Одном листе.
- эксплуатационная документация: «Инструкция по установке и эксплуатации» в электронном виде.

**Гарантийный срок:**

12 месяцев со дня продажи.



**Поставщик:**

ООО «СмартПарк» 127220, г.Москва, ул. 2-я Квесисская, д.24, кор.3, офис 10, телефон: (495) 656-08-87, (495) 927-00-33, электронная почта: mail@smart-park.ru Web: www.smart-park.ru

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Гарантия на изделие предоставляется Покупателю при условии строгого соблюдения им Правил гарантийного обслуживания.

| № | Наименование изделия | Номер изделия | Номер СЗИ |
|---|----------------------|---------------|-----------|
|   |                      |               |           |

### Правила гарантийного обслуживания

1. Поставщик осуществляет рассмотрение гарантийных претензий в рабочие дни с 10:00 до 18:00, суббота, воскресенье и праздничные дни – выходные.
2. При предъявлении претензии Покупатель обязан предоставить само изделие и правильно заполненный гарантийный талон. Отсутствие правильно заполненного гарантийного талона является основанием для отказа в гарантийном обслуживании. Несовпадение серийного номер изделия и серийного номера, указанного в гарантийном талоне является основанием для отказа в гарантийном обслуживании.
3. Гарантийное обслуживание не распространяется на повреждения, вызванные неправильным подключением, эксплуатацией изделия во внештатном режиме эксплуатации не предусмотренным Инструкцией по установке и эксплуатации, а также происшедшим вследствие действия сторонних обстоятельств (скачков напряжения электропитания, стихийных бедствий и т.д.). Гарантийное обслуживание не осуществляется при наличии механических повреждений изделия.
4. Причину возникновения неисправности изделия определяют специалисты Поставщика.
5. Изделие, признанное Поставщиком неисправным по вине Поставщика подлежит гарантийному ремонту за счёт Поставщика.
6. Поставщик не обязан принимать обратно исправное изделие, если оно по каким-либо причинам не подошло Покупателю.
7. Совершение покупки означает согласие Покупателя с настоящими правилами.
8. Доставка изделия для гарантийного ремонта осуществляется силами Покупателя. Сроки гарантийного обслуживания устанавливаются Поставщиком.

Дата продажи: «\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

С правилами гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен. Товар получен полностью, претензий по комплектности и внешнему виду не имею. Серийные номера устройств идентичны указанным. .

\_\_\_\_\_  
М.П. продавца

\_\_\_\_\_  
М.П. компании покупателя

\_\_\_\_\_  
Подпись продавца  
/Расшифровка

\_\_\_\_\_  
Подпись покупателя  
/Расшифровка